

### Münzautomat EZ-800

Top in Design und Technologie



### Features & Ausstattung

- einfache menügeführte Einstellung / menügeführte Abfragen
- Vorlaufzeit / Nachlaufzeit
- Mindestzeitvorgabe
- Fernstartmöglichkeit
- Blinkzeit vor Geräteabschaltung
- Zeitspeicherfunktion bei Stromausfall
- Einwurfsperre / Einschaltsperr
- Abzähltakt 0,1 oder 1 Minute einstellbar
- Münzenzähler und Betriebsstundenzähler integriert
- separates Kassenfach

MAG Mikroelektronik  
und Apparatebau GmbH  
Mainkurstraße 17  
D-63477 Maintal  
Tel.: +49 (0) 61 09 / 66 670  
Fax: +49 (0) 61 09 / 69 83 48  
E-Mail: info@mag-elektronik.de  
Web: www.mag-elektronik.de

### Beschreibung

Der Münzautomat EZ-800 ist mit einem hochwertigem elektronischen Münzprüfer für 6 verschiedene Münzen oder Wertmarken ausgestattet. Mit seiner technischen Ausstattung ist der Münzautomat EZ-800 hervorragend für Waschmaschinen, Trockner, Duschen, Sauna, Solarien, Lichtenlagen und vielen weiteren Anwendungen geeignet. Bedienung und Kontrolle sind äußerst einfach. Daher kann er überall eingesetzt werden, ganz gleich ob mit Geld oder Wertmarken bezahlt wird. Der Münzautomat zählt während seines Betriebes in 1/10-Minuten oder 1-Minuten-Schritten (vorwählbar) von der durch Münzeinwurf erreichten Zeit bis auf "000" ab und schaltet aus. Als Besonderheit kann eine Zeitspeicherfunktion (Option) aktiviert werden. Ist diese Funktion aktiv, erscheint nach jedem Stromausfall oder einer gewollten Spannungsunterbrechung die zuletzt angezeigte Zeit wieder in der Anzeige. Der Zeitablauf geht dann weiter als wäre keine Abschaltung erfolgt. Weiterhin kann eine Einschaltsperr aktiviert werden. Ist die Sperr aktiv, kann der Münzautomat durch Einwurf von Münzen während der Nachlaufzeit (Blinkzeit) hoch gezählt werden, jedoch beginnt der erneute Zeitablauf erst nach Ende der Nachlaufzeit. Auch mit Betragsvorgabe im Display erhältlich. Abzählung nach jedem Münzeinwurf - ähnlich Parkhausautomat. Bei Erreichen von 0,00 erfolgt ein Ausgangsimpuls von einstellbarer Länge. Die Geräteausstattung wird abgerundet durch separate Münzenzähler und Betriebsstundenzähler.

### Einsatzbereiche

- |                  |                               |                |                |                 |           |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| - Duschen        | - Freizeit- und Fitnessgeräte | - Solarien     | - Golfplätze   | - Sport-Zentren | - Carwash |
| - Waschmaschinen | - Trockner                    | - Lichtenlagen | - Bootsmarinas | - Campingplätze | - uvm.    |

### Optionen


- optional anstelle zeitgesteuertem Ablauf: verbrauchsabhängiger Ablauf über Impulsgeber (zum Beispiel für Wasser- oder Elektroverbrauch)
- Sonderausführung: Betragsvorgabe (wie Parkhausautomat)
- Ausgangsimpuls von 1 bis 999 Sekunden oder 1 bis 999 Minuten (einstellbar)

### Technische Daten

- |                                              |                                                         |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - Gerät für bis zu 6 unterschiedliche Münzen | - Abmessungen (H x B x T): 290 x 225 x 130 mm           | - Schalleistung: 230 V / 16 A AC1 |
| - verschiedene Währungen oder Wertmarken     | - Nennspannung: 230 VAC (andere Nennspannungen möglich) | - Gehäuse weiß; Front silber      |
| - Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C         | - Luftfeuchtigkeit: <= 80%                              | - Gewicht: ca. 5kg                |

### Zubehör

- Impulsgeber Typ FM 1  
für Wasserverbrauch  
(2,5 Liter pro Impuls)
- profilierte Wertmarken-Typen:  
TK 24-2 / SM 25 / SM 27



- Magnetventil 1/2" für 24VDC Typ MV24 VDC
- Magnetventil 1/2" für 12VDC Typ MV12 VDC  
... für GAS und WASSER
- Netzteil 12V Typ NT12
- Netzteil 24V Typ NT24



### BESTELLFORMULAR

#### Lieferadresse

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

#### Rechnungsadresse

(Angabe nur erforderlich, wenn sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse unterscheidet)

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

#### Zahlungsart

- ☐ Vorkasse mit 3% Skonto
- ☐ Rechnung

#### Bestellung

Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
= Summe (exkl. MwSt.)			
+ gesetzliche MwSt. (19%)			
= Summe (inkl. MwSt.)			

#### Bemerkungen

X

Datum, Ort

X

Unterschrift\*

\* Hiermit erkenne ich Ihre AGB, Liefer- und Zahlungsbedingungen an.  
([www.mag-elektronik.de/downloads](http://www.mag-elektronik.de/downloads))

Innerhalb Deutschlands erfolgt der Versand per DHL, außerhalb per DPD. Für besonders schwere Pakete können bei internationalem Versand Aufpreise anfallen.

Vielen Dank für Ihre Bestellung, die wir umgehend bearbeiten werden!