

Zubehör

MAG elektronik GmbH
Mainkurstrasse 17
D-63477 Maintal
Tel.: +49 (0) 61 09 / 66 670
Fax: +49 (0) 61 09 / 69 83 48
E-Mail: info@mag-elektronik.de
Web: mag-elektronik.de

Impulsgeber Typ FM-1

zur wasserverbrauchsabhängigen Abzählung von Münzgeräten

- Impulsgeber Typ FM 1
- für Warm- und Kaltwasserbetrieb
- 1/2"-Anschluss
- Impulsausgang
- 2,5 Liter/Impuls (andere auf Anfrage)



Magnetventil (24V 50/60Hz) Typ MV-24

zur wasserverbrauchsabhängigen Abzählung von Münzgeräten

- 1/2"-Standardausführung 24VAC für Warm- und Kaltwasser oder Gase

(weitere Typen gerne auf Anfrage)



Chipkarten neutral weiß Typ CK

Geldkarte für Chipkartengeräte und Zentralsteueranlage



Wertmarken profiliert

Typen:

- SM 25
- SM 26
- SM 27
- SM 28
- TK 24



Quittungs- & Protokolldrucker Typ QPD-1

Quittungs- und Protokolldrucker für Geldwechsler MC-96, MCI-96 und MCI-65 (Art.-Nr. QPD-1)



Impulsgeber Typ PM-1

Einphasen-Wechselstromzähler zur stromverbrauchsabhängigen Abzählung von Münzgeräten

- 230VAC 5(20)A / 50Hz

Typ PM3 Dreiphasen-Wechselstromzähler 400/230V 5A ebenfalls lieferbar
Typenbezeichnung RM303/PRM03



Funk-Fernanzeige Typ RD-433

zur wasserverbrauchsabhängigen Abzählung von Münzgeräten

- mit 2-stelliger 100mm hoher, weit sichtbarer roter Anzeige
- Anzeige der Restlaufzeit in Minuten
- es können beliebig viele Anzeigen von einem Automaten angesteuert werden
- Reichweite ca. 50 Meter - abhängig von baulichen & techn. Umgebungsbedingungen
- 2,5 Liter/Impuls (andere auf Anfrage)



Magnetventil (12V 50/60Hz) Typ MV-12

zur wasserverbrauchsabhängigen Abzählung von Münzgeräten

- 1/2"-Standardausführung 24VAC für Warm- und Kaltwasser oder Gase

(weitere Typen gerne auf Anfrage)



RFID-Transponderchipkarte Typ RFID-CK

weiß neutral weitere Transpondermedien (Token, Schlüsselanhänger auf Anfrage)



Protokolldrucker Typ PD-1

für Geldwechsler MC-96, MCI-96 und MCI-65 (Art.-Nr. PD-1)



Standsäule

für Geldwechsler / 700 mm mit zwei Schlössern für Geldwechsler MC-6 und MC-96 (Art.-Nr. ST-70)



Netzteil Typ NT-12

- Netzteil 12 V
- Primärspannung 230VAC



Netzteil Typ NT-24

- Netzteil 24 V
- Primärspannung 230VAC

BESTELLFORMULAR

Lieferadresse

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Land _____

E-Mail _____

Telefon _____



MAG elektronik GmbH
Mainkurstrasse 17
D-63477 Maintal
Tel.: +49 (0) 61 09 / 66 670
Fax: +49 (0) 61 09 / 69 83 48
E-Mail: info@mag-eletronik.de
Web: mag-elektronik.de

Rechnungsadresse

(Angabe nur erforderlich, wenn sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse unterscheidet)

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

Zahlungsart

- ☐ Vorkasse mit 3% Skonto
- ☐ Rechnung

Bestellung

Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
= Summe (exkl. MwSt.)			
+ gesetzliche MwSt. (19%)			
= Summe (inkl. MwSt.)			

Bemerkungen

X

Datum, Ort

X

Unterschrift*

* Hiermit erkenne ich Ihre AGB, Liefer- und Zahlungsbedingungen an.
(www.mag-elektronik.de/downloads)

Innerhalb Deutschlands erfolgt der Versand per DHL, außerhalb per DPD. Für besonders schwere Pakete können bei internationalem Versand Aufpreise anfallen.

Vielen Dank für Ihre Bestellung, die wir umgehend bearbeiten werden!