

## Mehrfachautomat

### Typ 5-Control

Mehrfachmünzautomat - vielseitig in der Anwendung



#### Features & Ausstattung

- steuert bis zu 5 verschiedene Endverbraucher
- Zeitbetrieb-Impulsbetrieb-Programmbetrieb freiwählbar
- integrierte Echtzeituhr ermöglicht programmierbare Betriebszeiten der Endgeräte
- Betriebsanzeige mit LED-Segmenten
- innenseitige, menügeführte Programmierung und Abfragen
- elektronischer Münzprüfer für 6 verschiedene Euro Münzen oder Wertmarken
- hochwertiges Edelstahlgehäuse mit Sicherheitsschloss
- Zubehör für Duschen: Magnetventil und Durchflussmesser
- für Warm- und Kaltwasser (optional)

#### Beschreibung

Die kompakte Zentralsteuerung für "härteste" Anwendungen, äußerst robust ausgeführt in gebürstetem Edelstahlgehäuse mit Sicherheitsverriegelung. Bis zu 5 Endverbraucher können auf kleinstem Raum im Zeitbetrieb, Programmbetrieb oder Impulsbetrieb gesteuert werden. Ein innen liegendes, menügeführtes Infotextdisplay ermöglicht dem Betreiber eine individuelle Programmierung. Umfangreiche elektronische Auswertungen erlauben eine zeitgenaue Abrechnung für viele Anwendungsgebiete.

#### Einsatzbereiche

- Duschen, Waschmaschinen, Stromverbraucher, Campingplätze & Bootsmarinas, uvm.

#### Technische Daten


- |   |   |
|---|---|
| - Abmessungen (H x B x T): 290 x 450 x 140 mm | - Betriebstemperatur: -10 - 50°C                  |
| - Gewicht: 8,5 kg                             | - Schaltleistung: potentialfrei 10 A              |
| - Leistungsaufnahme: 20 W                     | - Spannungsversorgung: 230 V (+/- 5%) 50/60Hz     |
| - gebürstetes Edelstahlgehäuse 2,5 mm         | - elektronischer Mehrfachmünzprüfer / Typ WH 8000 |

#### Zubehör

- Impulszähler FM1

für Warm- und Kaltwasser Impulsausgang: 2,5 l/Impuls 1/2"-Anschluss):

Der Impulsgeber FM1 in Verbindung mit dem Magnetventil MV24 sind die perfekte Ergänzung zur Verbrauchsberechnung z.B. bei Wasserausgabe oder Duschen auf Campingplätzen oder Bootsmarinas. Hierbei arbeitet der Automat taktgesteuert, nach entsprechendem Verbrauch sendet der Hallgeber die verbrauchten Take und schließt anschließend das Ventil.



- Ventil MV24

Magnetventil für Warm- und Kaltwasser oder Gase 1/2"-Anschluss, 24 V DC



- Stromzähler

als Zubehör für alle Geräte mit Stromverbrauchern  
PM1 1-phasig / PM3 3-phasig



### BESTELLFORMULAR

#### Lieferadresse

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

#### Rechnungsadresse

(Angabe nur erforderlich, wenn sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse unterscheidet)

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

#### Zahlungsart

- ☐ Vorkasse mit 3% Skonto
- ☐ Rechnung

#### Bestellung

Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
= Summe (exkl. MwSt.)			
+ gesetzliche MwSt. (19%)			
= Summe (inkl. MwSt.)			

#### Bemerkungen

X

Datum, Ort

X

Unterschrift\*

\* Hiermit erkenne ich Ihre AGB, Liefer- und Zahlungsbedingungen an.  
([www.mag-elektronik.de/downloads](http://www.mag-elektronik.de/downloads))

Innerhalb Deutschlands erfolgt der Versand per DHL, außerhalb per DPD. Für besonders schwere Pakete können bei internationalem Versand Aufpreise anfallen.

Vielen Dank für Ihre Bestellung, die wir umgehend bearbeiten werden!